

UN REGULADOR HECHO PARA MULTIPLES APLICACIONES

Centra R, se define como un regulador para múltiples aplicaciones debido a su cantidad de contactos y diseño, ya que es ideal para aplicaciones de oficina y hogar. Usted podrá colocar desde bocinas multimedia, computadora, impresora, laptops o en el hogar, sistemas de sonido, pantalla LCD entre otras muchas cosas más.

Especificaciones		Centra R 1000	Centra R 1200
CAPACIDAD	VA'S S/W	1000VA/500W	1200VA/600W
ENTRADA	ENTRADA NOMINAL	120 VCA	
	RANGO DE VOLTAJE	85 - 145VCA	
SALIDA SALIDA	RANGO DE VOLTAJE	110 - 130VCA	
		47 - 63Hz +/-1%	
INDICADORES VISUALES	LED'S	Falla • End	cendido En regulación
PROTECCIONES	TELEFÓNICAS	260 Joules, interruptor electromagnético de protección encendido suave de 3 - 5 segundos	
	ELÉCTRICAS	Protección Fax/Módem RJ11	
CONTACTOS	NEMA 5-15R	6 Contactos (4 con regulacion y 2 con protección)	
PROPIEDADES	DIMENSIONES	213 X 116 X 84 (mm)	
	PESO	1.00 Kg	1.26 Kg
	TEMPERATURA	0 - 40°C	
NIVEL DE RUIDO		< 40dB a un metro	